

97200 Ae6/6 (H0) CV table

CV #1	CV #2	CV #3	Bank	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	Bedeutung	Default	CV_intern
897										x	x	Slave Nummer 1-3	3	0
898												Reserviert	0	1
899												Reserviert	0	2
900	940	980	0	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	Hersteller ID NMRA	162	3
901	941	981	0									Hersteller Subversion		4
902	942	982	0	F7 ein	F6 ein	F5 ein	F4 ein	F3 ein	F2 ein	F1 ein	F0 ein	Ausgang 1 Funktion Vorwärts Ein	0	5
903	943	983	0	F15 ein	F14 ein	F13 ein	F12 ein	F11 ein	F10 ein	F9 ein	F8 ein	Ausgang 1 Funktion Vorwärts Aus	0	6
904	944	984	0	F23 ein	F22 ein	F21 ein	F20 ein	F19 ein	F18 ein	F17 ein	F16 ein	Ausgang 1 Funktion Vorwärts Ein	0	7
905	945	985	0	F31 ein	F30 ein	F29 ein	F28 ein	F27 ein	F26 ein	F25 ein	F24 ein	Ausgang 1 Funktion Vorwärts Aus	0	8
906	946	986	0	F7 ein	F6 ein	F5 ein	F4 ein	F3 ein	F2 ein	F1 ein	F0 ein	Ausgang 1 Funktion Rückwärts Ein	0	9
907	947	987	0	F15 ein	F14 ein	F13 ein	F12 ein	F11 ein	F10 ein	F9 ein	F8 ein	Ausgang 1 Funktion Rückwärts Aus	1	10
908	948	988	0	F23 ein	F22 ein	F21 ein	F20 ein	F19 ein	F18 ein	F17 ein	F16 ein	Ausgang 1 Funktion Rückwärts Ein	0	11
909	949	989	0	F31 ein	F30 ein	F29 ein	F28 ein	F27 ein	F26 ein	F25 ein	F24 ein	Ausgang 1 Funktion Rückwärts Aus	0	12
910	950	990	0	F7 aus	F6 aus	F5 aus	F4 aus	F3 aus	F2 aus	F1 aus	F0 aus	Ausgang 1 Funktion Vorwärts Aus	0	13
911	951	991	0	F15 aus	F14 aus	F13 aus	F12 aus	F11 aus	F10 aus	F9 aus	F8 aus	Ausgang 1 Funktion Vorwärts Ein	0	14
912	952	992	0	F23 aus	F22 aus	F21 aus	F20 aus	F19 aus	F18 aus	F17 aus	F16 aus	Ausgang 1 Funktion Vorwärts Aus	0	15
913	953	993	0	F31 aus	F30 aus	F29 aus	F28 aus	F27 aus	F26 aus	F25 aus	F24 aus	Ausgang 1 Funktion Vorwärts Ein	0	16
914	954	994	0	F7 aus	F6 aus	F5 aus	F4 aus	F3 aus	F2 aus	F1 aus	F0 aus	Ausgang 1 Funktion Rückwärts Aus	128	17
915	955	995	0	F15 aus	F14 aus	F13 aus	F12 aus	F11 aus	F10 aus	F9 aus	F8 aus	Ausgang 1 Funktion Rückwärts Ein	0	18
916	956	996	0	F23 aus	F22 aus	F21 aus	F20 aus	F19 aus	F18 aus	F17 aus	F16 aus	Ausgang 1 Funktion Rückwärts Aus	0	19
917	957	997	0	F31 aus	F30 aus	F29 aus	F28 aus	F27 aus	F26 aus	F25 aus	F24 aus	Ausgang 1 Funktion Rückwärts Ein	0	20
918	958	998	0						Effekt	Ausblend.	Einblend.	Ausgang 1 Effekt Flags	0	21
919	959	999	0									Ausgang 1 Effekt Nummer	0	22
920	960	1000	0	F7 ein	F6 ein	F5 ein	F4 ein	F3 ein	F2 ein	F1 ein	F0 ein	Ausgang 2 Funktion Vorwärts Ein	0	23
921	961	1001	0	F15 ein	F14 ein	F13 ein	F12 ein	F11 ein	F10 ein	F9 ein	F8 ein	Ausgang 2 Funktion Vorwärts Aus	1	24
922	962	1002	0	F23 ein	F22 ein	F21 ein	F20 ein	F19 ein	F18 ein	F17 ein	F16 ein	Ausgang 2 Funktion Vorwärts Ein	0	25
923	963	1003	0	F31 ein	F30 ein	F29 ein	F28 ein	F27 ein	F26 ein	F25 ein	F24 ein	Ausgang 2 Funktion Vorwärts Aus	0	26
924	964	1004	0	F7 ein	F6 ein	F5 ein	F4 ein	F3 ein	F2 ein	F1 ein	F0 ein	Ausgang 2 Funktion Rückwärts Ein	0	27
925	965	1005	0	F15 ein	F14 ein	F13 ein	F12 ein	F11 ein	F10 ein	F9 ein	F8 ein	Ausgang 2 Funktion Rückwärts Aus	0	28
926	966	1006	0	F23 ein	F22 ein	F21 ein	F20 ein	F19 ein	F18 ein	F17 ein	F16 ein	Ausgang 2 Funktion Rückwärts Ein	0	29
927	967	1007	0	F31 ein	F30 ein	F29 ein	F28 ein	F27 ein	F26 ein	F25 ein	F24 ein	Ausgang 2 Funktion Rückwärts Aus	0	30
928	968	1008	0	F7 aus	F6 aus	F5 aus	F4 aus	F3 aus	F2 aus	F1 aus	F0 aus	Ausgang 2 Funktion Vorwärts Aus	128	31
929	969	1009	0	F15 aus	F14 aus	F13 aus	F12 aus	F11 aus	F10 aus	F9 aus	F8 aus	Ausgang 2 Funktion Vorwärts Ein	0	32
930	970	1010	0	F23 aus	F22 aus	F21 aus	F20 aus	F19 aus	F18 aus	F17 aus	F16 aus	Ausgang 2 Funktion Vorwärts Aus	0	33
931	971	1011	0	F31 aus	F30 aus	F29 aus	F28 aus	F27 aus	F26 aus	F25 aus	F24 aus	Ausgang 2 Funktion Vorwärts Ein	0	34
932	972	1012	0	F7 aus	F6 aus	F5 aus	F4 aus	F3 aus	F2 aus	F1 aus	F0 aus	Ausgang 2 Funktion Rückwärts Ein	0	35
933	973	1013	0	F15 aus	F14 aus	F13 aus	F12 aus	F11 aus	F10 aus	F9 aus	F8 aus	Ausgang 2 Funktion Rückwärts Aus	0	36
934	974	1014	0	F23 aus	F22 aus	F21 aus	F20 aus	F19 aus	F18 aus	F17 aus	F16 aus	Ausgang 2 Funktion Rückwärts Ein	0	37
935	975	1015	0	F31 aus	F30 aus	F29 aus	F28 aus	F27 aus	F26 aus	F25 aus	F24 aus	Ausgang 2 Funktion Rückwärts Aus	0	38
936	976	1016	0						Effekt	Ausblend.	Einblend.	Ausgang 3 Effekt Flags	0	39
937	977	1017	0									Ausgang 2 Spezialfunktion 2	0	40
938	978	1018	0	Test Modus							Richtung über Vist oder Vssoll	Modul Konfiguration 1	1	41
939	979	1019	0									Mod. Konf. 2, wenn OxFF, dann Re-Init	0	42
900	940	980	1									Hersteller ID NMRA	0	43
901	941	981	1									Hersteller Subversion	0	44
902	942	982	1	F7 ein	F6 ein	F5 ein	F4 ein	F3 ein	F2 ein	F1 ein	F0 ein	Ausgang 3 Funktion Vorwärts Ein	0	45
903	943	983	1	F15 ein	F14 ein	F13 ein	F12 ein	F11 ein	F10 ein	F9 ein	F8 ein	Ausgang 3 Funktion Vorwärts Aus	0	46
904	944	984	1	F23 ein	F22 ein	F21 ein	F20 ein	F19 ein	F18 ein	F17 ein	F16 ein	Ausgang 3 Funktion Vorwärts Ein	0	47
905	945	985	1	F31 ein	F30 ein	F29 ein	F28 ein	F27 ein	F26 ein	F25 ein	F24 ein	Ausgang 3 Funktion Vorwärts Aus	4	48
906	946	986	1	F7 ein	F6 ein	F5 ein	F4 ein	F3 ein	F2 ein	F1 ein	F0 ein	Ausgang 3 Funktion Rückwärts Ein	0	49
907	947	987	1	F15 ein	F14 ein	F13 ein	F12 ein	F11 ein	F10 ein	F9 ein	F8 ein	Ausgang 3 Funktion Rückwärts Aus	0	50
908	948	988	1	F23 ein	F22 ein	F21 ein	F20 ein	F19 ein	F18 ein	F17 ein	F16 ein	Ausgang 3 Funktion Rückwärts Ein	0	51
909	949	989	1	F31 ein	F30 ein	F29 ein	F28 ein	F27 ein	F26 ein	F25 ein	F24 ein	Ausgang 3 Funktion Rückwärts Aus	0	52
910	950	990	1	F7 aus	F6 aus	F5 aus	F4 aus	F3 aus	F2 aus	F1 aus	F0 aus	Ausgang 3 Funktion Vorwärts Aus	128	53
911	951	991	1	F15 aus	F14 aus	F13 aus	F12 aus	F11 aus	F10 aus	F9 aus	F8 aus	Ausgang 3 Funktion Vorwärts Ein	0	54
912	952	992	1	F23 aus	F22 aus	F21 aus	F20 aus	F19 aus	F18 aus	F17 aus	F16 aus	Ausgang 3 Funktion Vorwärts Aus	0	55
913	953	993	1	F31 aus	F30 aus	F29 aus	F28 aus	F27 aus	F26 aus	F25 aus	F24 aus	Ausgang 3 Funktion Vorwärts Ein	0	56
914	954	994	1	F7 aus	F6 aus	F5 aus	F4 aus	F3 aus	F2 aus	F1 aus	F0 aus	Ausgang 3 Funktion Rückwärts Ein	0	57
915	955	995	1	F15 aus	F14 aus	F13 aus	F12 aus	F11 aus	F10 aus	F9 aus	F8 aus	Ausgang 3 Funktion Rückwärts Aus	0	58
916	956	996	1	F23 aus	F22 aus	F21 aus	F20 aus	F19 aus	F18 aus	F17 aus	F16 aus	Ausgang 3 Funktion Rückwärts Ein	0	59
917	957	997	1	F31 aus	F30 aus	F29 aus	F28 aus	F27 aus	F26 aus	F25 aus	F24 aus	Ausgang 3 Funktion Rückwärts Aus	0	60
918	958	998	1						Effekt	Ausblend.	Einblend.	Ausgang 3 Effekt Flags	0	61
919	959	999	1									Ausgang 3 Spezialfunktion 2	0	62
920	960	1000	1	F7 ein	F6 ein	F5 ein	F4 ein	F3 ein	F2 ein	F1 ein	F0 ein	Ausgang 4 Funktion Vorwärts Ein	0	63
921	961	1001	1	F15 ein	F14 ein	F13 ein	F12 ein	F11 ein	F10 ein	F9 ein	F8 ein	Ausgang 4 Funktion Vorwärts Aus	0	64
922	962	1002	1	F23 ein	F22 ein	F21 ein	F20 ein	F19 ein	F18 ein	F17 ein	F16 ein	Ausgang 4 Funktion Vorwärts Ein	0	65
923	963	1003	1	F31 ein	F30 ein	F29 ein	F28 ein	F27 ein	F26 ein	F25 ein	F24 ein	Ausgang 4 Funktion Vorwärts Aus	0	66
924	964	1004	1	F7 ein	F6 ein	F5 ein	F4 ein	F3 ein	F2 ein	F1 ein	F0 ein	Ausgang 4 Funktion Rückwärts Ein	0	67
925	965	1005	1	F15 ein	F14 ein	F13 ein	F12 ein	F11 ein	F10 ein	F9 ein	F8 ein	Ausgang 4 Funktion Rückwärts Aus	0	68
926	966	1006	1	F23 ein	F22 ein	F21 ein	F20 ein	F19 ein	F18 ein	F17 ein	F16 ein	Ausgang 4 Funktion Rückwärts Ein	0	69
927	967	1007	1	F31 ein	F30 ein	F29 ein	F28 ein	F27 ein	F26 ein	F25 ein	F24 ein	Ausgang 4 Funktion Rückwärts Aus	4	70
928	968	1008	1	F7 aus	F6 aus	F5 aus	F4 aus	F3 aus	F2 aus	F1 aus	F0 aus	Ausgang 4 Funktion Vorwärts Aus	0	71
929	969	1009	1	F15 aus	F14 aus	F13 aus	F12 aus	F11 aus	F10 aus	F9 aus	F8 aus	Ausgang 4 Funktion Vorwärts Ein	0	72
930	970	1010	1	F23 aus	F22 aus	F21 aus	F20 aus	F19 aus	F18 aus	F17 aus	F16 aus	Ausgang 4 Funktion Vorwärts Aus	0	73
931	971	1011	1	F31 aus	F30 aus	F29 aus	F28 aus	F27 aus	F26 aus	F25 aus	F24 aus	Ausgang 4 Funktion Vorwärts Ein	0	74
932	972	1012	1	F7 aus	F6 aus	F5 aus	F4 aus	F3 aus	F2 aus	F1 aus	F0 aus	Ausgang 4 Funktion Rückwärts Ein	128	75
933	973	1013	1	F15 aus	F14 aus	F13 aus	F12 aus	F11 aus	F10 aus	F9 aus	F8 aus	Ausgang 4 Funktion Rückwärts Aus	0	76
934	974	1014	1	F23 aus	F22 aus	F21 aus	F20 aus	F19 aus	F18 aus	F17 aus	F16 aus	Ausgang 4 Funktion Rückwärts Ein	0	77
935	975	1015	1	F31 aus	F30 aus	F29 aus	F28 aus	F27 aus	F26 aus	F25 aus	F24 aus	Ausgang 4 Funktion Rückwärts Aus	0	78
936	976	1016	1						Effekt	Ausblend.	Einblend.	Ausgang 4 Effekt Flags	0	79
937	977	1017	1									Ausgang 4 Spezialfunktion 2	0	80
938	978	1018	1	---	---	Ausgang 6	Ausgang 5	Ausgang 4	Ausgang 3	Ausgang 2	Ausgang 1	Analog Funktion vorwärts	0	81
939	979	1019	1	---	---	Ausgang 6	Ausgang 5	Ausgang 4	Ausgang 3	Ausgang 2	Ausgang 1	Analog Funktion rückwärts	0	82
900	940	980	2									Hersteller ID NMRA		83
901	941	981	2									Hersteller Subversion		84
902	942	982	2	F7 ein	F6 ein	F5 ein	F4 ein	F3 ein	F2 ein	F1 ein	F0 ein	Ausgang 5 Funktion Vorwärts Ein	0	85
903	943	983	2	F15 ein	F14 ein	F13 ein	F12 ein	F11 ein	F10 ein	F9 ein	F8 ein	Ausgang 5 Funktion Vorwärts Aus	2	86
904	944	984	2	F23 ein	F22 ein	F21 ein	F20 ein	F19 ein	F18 ein	F17 ein	F16 ein	Ausgang 5 Funktion Vorwärts Ein	0	87
905	945	985	2	F31 ein	F30 ein	F29 ein	F28 ein	F27 ein	F26 ein	F25 ein	F24 ein	Ausgang 5 Funktion Vorwärts Aus	0	88
906	946	986	2	F7 ein	F6 ein	F5 ein	F4 ein	F3 ein	F2 ein	F1 ein	F0 ein	Ausgang 5 Funktion Rückwärts Ein	0	89
907	947	987	2	F15 ein	F14 ein	F13 ein	F12 ein	F11 ein	F10 ein	F9 ein	F8 ein	Ausgang 5 Funktion Rückwärts Aus	2	90
908	948	988	2	F23 ein	F22 ein	F21 ein	F20 ein	F19 ein	F18 ein	F17 ein	F16 ein	Ausgang 5 Funktion Rückwärts Ein	0	91
909	949	989	2	F31 ein	F30 ein	F29 ein	F28 ein	F27 ein	F26 ein	F25 ein	F24 ein	Ausgang 5 Funktion Rückwärts Aus	0	92
910	950	990	2	F7 aus	F6 aus	F5 aus	F4 aus	F3 aus	F2 aus	F1 aus	F0 aus	Ausgang 5 Funktion Vorwärts Aus	0	93
911	951	991	2	F15 aus	F14 aus	F13 aus	F12 aus	F11 aus	F10 aus	F9 aus	F8 aus	Ausgang 5 Funktion Vorwärts Ein	0	94
912	952	992	2	F23 aus	F22 aus	F21 aus	F20 aus	F19 aus	F18 aus	F17 aus	F16 aus	Ausgang 5 Funktion Vorwärts Aus	0	95
913	953	993	2	F31 aus	F30 aus	F29 aus	F28 aus	F27 aus	F26 aus	F25 aus	F24 aus	Ausgang 5 Funktion Vorwärts Ein	0	96
914	954	994	2	F7 aus	F6 aus	F5 aus	F4 aus	F3 aus	F2 aus	F1 aus	F0 aus	Ausgang 5 Funktion Rückwärts Ein	0	97
915	955	995	2	F15 aus	F14 aus	F13 aus	F12 aus	F11 aus	F10 aus	F9 aus	F8 aus	Ausgang 5 Funktion Rückwärts Aus	0	98
916	956	996	2	F23 aus	F22 aus	F21 aus	F20 aus	F19 aus	F18 aus	F17 aus	F16 aus	Ausgang 5 Funktion Rückwärts Ein	0	99
917	957	997	2	F31 aus	F30 aus	F29 aus	F28 aus	F27 aus	F26 aus	F25 aus	F24 aus	Ausgang 5 Funktion Rückwärts Aus	0	100
918	958	998	2						Effekt	Ausblend.	Einblend.	Ausgang 5 Effekt Flags	0	101
919	959	999	2									Ausgang 5 Spezialfunktion 2	0	102
920	960	1000	2	F7 ein	F6 ein	F5 ein	F4 ein	F3 ein	F2 ein					

924	964	1004	2	F7 ein	F6 ein	F5 ein	F4 ein	F3 ein	F2 ein	F1 ein	F0 ein	Ausgang 6 Funktion Rückwärts	Ein		107
925	965	1005	2	F15 ein	F14 ein	F13 ein	F12 ein	F11 ein	F10 ein	F9 ein	F8 ein	Ausgang 6 Funktion Rückwärts			108
926	966	1006	2	F23 ein	F22 ein	F21 ein	F20 ein	F19 ein	F18 ein	F17 ein	F16 ein	Ausgang 6 Funktion Rückwärts	Ein		109
927	967	1007	2	F31 ein	F30 ein	F29 ein	F28 ein	F27 ein	F26 ein	F25 ein	F24 ein	Ausgang 6 Funktion Rückwärts	Ein		110
928	968	1008	2	F7 aus	F6 aus	F5 aus	F4 aus	F3 aus	F2 aus	F1 aus	F0 aus	Ausgang 6 Funktion Vorwärts	Aus		111
929	969	1009	2	F15 aus	F14 aus	F13 aus	F12 aus	F11 aus	F10 aus	F9 aus	F8 aus	Ausgang 6 Funktion Vorwärts	Aus		112
930	970	1010	2	F23 aus	F22 aus	F21 aus	F20 aus	F19 aus	F18 aus	F17 aus	F16 aus	Ausgang 6 Funktion Vorwärts	Aus		113
931	971	1011	2	F31 aus	F30 aus	F29 aus	F28 aus	F27 aus	F26 aus	F25 aus	F24 aus	Ausgang 6 Funktion Vorwärts	Aus		114
932	972	1012	2	F7 aus	F6 aus	F5 aus	F4 aus	F3 aus	F2 aus	F1 aus	F0 aus	Ausgang 6 Funktion Rückwärts	Aus		115
933	973	1013	2	F15 aus	F14 aus	F13 aus	F12 aus	F11 aus	F10 aus	F9 aus	F8 aus	Ausgang 6 Funktion Rückwärts	Aus		116
934	974	1014	2	F23 aus	F22 aus	F21 aus	F20 aus	F19 aus	F18 aus	F17 aus	F16 aus	Ausgang 6 Funktion Rückwärts	Aus		117
935	975	1015	2	F31 aus	F30 aus	F29 aus	F28 aus	F27 aus	F26 aus	F25 aus	F24 aus	Ausgang 6 Funktion Rückwärts	Aus		118
936	976	1016	2									Ausgang 6 Effekt Flags			119
937	977	1017	2						Effekt	Ausblend.	Einblend.	Ausgang 6 Spezialfunktion 2			120
938	978	1018	2												121
939	979	1019	2												122
900	940	980	3									Hersteller ID NMRA			123
901	941	981	3									Hersteller Subversion			124
902	942	982	3	PWM1 7	PWM1 6	PWM1 5	PWM1 4	PWM1 3	PWM1 2	PWM1 1	PWM1 0	Ausgang 1 PWM1		255	125
903	943	983	3	PWM2 7	PWM2 6	PWM2 5	PWM2 4	PWM2 3	PWM2 2	PWM2 1	PWM2 0	Ausgang 1 PWM2		0	126
904	944	984	3									Ausgang 1 Reserved		0	127
905	945	985	3	PWM1 7	PWM1 6	PWM1 5	PWM1 4	PWM1 3	PWM1 2	PWM1 1	PWM1 0	Ausgang 2 PWM1		255	128
906	946	986	3	PWM2 7	PWM2 6	PWM2 5	PWM2 4	PWM2 3	PWM2 2	PWM2 1	PWM2 0	Ausgang 2 PWM2		0	129
907	947	987	3									Ausgang 2 Reserved		0	130
908	948	988	3	PWM1 7	PWM1 6	PWM1 5	PWM1 4	PWM1 3	PWM1 2	PWM1 1	PWM1 0	Ausgang 3 PWM1		255	131
909	949	989	3	PWM2 7	PWM2 6	PWM2 5	PWM2 4	PWM2 3	PWM2 2	PWM2 1	PWM2 0	Ausgang 3 PWM2		0	132
910	950	990	3									Ausgang 3 Reserved		0	133
911	951	991	3	PWM1 7	PWM1 6	PWM1 5	PWM1 4	PWM1 3	PWM1 2	PWM1 1	PWM1 0	Ausgang 4 PWM1			134
912	952	992	3	PWM2 7	PWM2 6	PWM2 5	PWM2 4	PWM2 3	PWM2 2	PWM2 1	PWM2 0	Ausgang 4 PWM2			135
913	953	993	3									Ausgang 4 Reserved			136
914	954	994	3	PWM1 7	PWM1 6	PWM1 5	PWM1 4	PWM1 3	PWM1 2	PWM1 1	PWM1 0	Ausgang 5 PWM1			137
915	955	995	3	PWM2 7	PWM2 6	PWM2 5	PWM2 4	PWM2 3	PWM2 2	PWM2 1	PWM2 0	Ausgang 5 PWM2			138
916	956	996	3									Ausgang 5 Reserved			139
917	957	997	3	PWM1 7	PWM1 6	PWM1 5	PWM1 4	PWM1 3	PWM1 2	PWM1 1	PWM1 0	Ausgang 6 PWM1			140
918	958	998	3	PWM2 7	PWM2 6	PWM2 5	PWM2 4	PWM2 3	PWM2 2	PWM2 1	PWM2 0	Ausgang 6 PWM2			141
919	959	999	3									Ausgang 6 Reserved			142
920	960	1000	3	PWM1 7	PWM1 6	PWM1 5	PWM1 4	PWM1 3	PWM1 2	PWM1 1	PWM1 0	Ausgang 7 PWM1			143
921	961	1001	3	PWM2 7	PWM2 6	PWM2 5	PWM2 4	PWM2 3	PWM2 2	PWM2 1	PWM2 0	Ausgang 7 PWM2			144
922	962	1002	3									Ausgang 7 Reserved			145
923	963	1003	3	F7 ein inv	F6 ein inv	F5 ein inv	F4 ein inv	F3 ein inv	F2 ein inv	F1 ein inv	F0 ein inv	Funktion Ein invertieren			146
924	964	1004	3	F15 ein inv	F14 ein inv	F13 ein inv	F12 ein inv	F11 ein inv	F10 ein inv	F9 ein inv	F8 ein inv	Funktion Ein invertieren			147
925	965	1005	3	F23 ein inv	F22 ein inv	F21 ein inv	F20 ein inv	F19 ein inv	F18 ein inv	F17 ein inv	F16 ein inv	Funktion Ein invertieren			148
926	966	1006	3	F31 ein inv	F30 ein inv	F29 ein inv	F28 ein inv	F27 ein inv	F26 ein inv	F25 ein inv	F24 ein inv	Funktion Ein invertieren			149
927	967	1007	3	F7 aus inv	F6 aus inv	F5 aus inv	F4 aus inv	F3 aus inv	F2 aus inv	F1 aus inv	F0 aus inv	Funktion Aus invertieren			150
928	968	1008	3	F15 aus inv	F14 aus inv	F13 aus inv	F12 aus inv	F11 aus inv	F10 aus inv	F9 aus inv	F8 aus inv	Funktion Aus invertieren			151
929	969	1009	3	F23 aus inv	F22 aus inv	F21 aus inv	F20 aus inv	F19 aus inv	F18 aus inv	F17 aus inv	F16 aus inv	Funktion Aus invertieren			152
930	970	1010	3	F31 aus inv	F30 aus inv	F29 aus inv	F28 aus inv	F27 aus inv	F26 aus inv	F25 aus inv	F24 aus inv	Funktion Aus invertieren			153
931	971	1011	3												154
932	972	1012	3	Ausbl. 3	Ausbl. 2	Ausbl. 1	Ausbl. 0	Einbl. 3	Einbl. 2	Einbl. 1	Einbl. 0	Fade Effekt Blenddauer			155
933	973	1013	3												156
934	974	1014	3												157
935	975	1015	3												158
936	976	1016	3												159
937	977	1017	3												160
938	978	1018	3												161
939	979	1019	3												162
1020												Status			163
1021												CV-Banking			164
1022															165
1023															166
1024															167